

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mastech.nt-rt.ru || единый адрес: mhs@nt-rt.ru

Калибраторы Mastech серии MS7281 и MS7282 и MS7283



Многофункциональный калибратор Mastech MS7281 специально разработан для точной калибровки значений тока и напряжения измерительных приборов различного назначения, а так же содержит некоторые функции цифровых мультиметров. Калибратор MS7281 великолепно подходит для решения вопросов поверки и калибровки измерительных приборов отдела КИПиА любого предприятия.

Технические характеристики калибраторов Mastech серии MS7281 и MS7282 и MS7283

Параметры	Mastech MS7281	Mastech MS7282	Mastech MS7283
Калибратор			
Постоянный ток, мА	0 ... 22±(0,1% + 5чисел)	0 ... 22±(0,1% + 5чисел)	0 ... 22±(0,1% + 5чисел)
Постоянное напряжение, мВ	0 ... 100 ±(0,1% + 5чисел) 0...1В ±(0,1% + 5чисел)	0 ... 100 ±(0,1% + 5чисел) 0...1В ±(0,1% + 5чисел)	0 ~ 10,000мВ ±(0,05% + 4 чисел) 0 ~ 20,000мВ ±(0,05% + 4 чисел) 0 ~ 100,00мВ ±(0,05% + 4 чисел)
Частота, Гц	10,0 ... 10000. ±5 чисел	10,0 ... 10000. ±5 чисел	10,0 ... 10000. ±5 чисел
Мультиметр			
Постоянный ток, мА	0 ... 400	0 ... 400	0 ... 400
Постоянное напряжение, В	0 ... 1000	0 ... 1000	0 ... 1000
Переменный ток, мА	0 ... 400	0 ... 400	0 ... 400
Переменное напряжение, В	0 ... 700	0 ... 700	0 ... 700
Сопротивление, МОм	0 ... 40	0 ... 40	0 ... 40
Емкость, нФ	0 ... 200	0 ... 200	нет
Частота, МГц	0 ... 5	0 ... 5	0 ... 5
Прозвонка цепи	есть	есть	есть
Тест диодов	есть	есть	есть
Тест транзисторов	есть	есть	нет
Измерение температуры	есть	есть	нет
ЖК дисплей	Основной	Основное и вспомогательное реле	Основное поле на 20000 расчетов
Автоматический диапазон измерений	есть	есть	нет
Независимое питание 24В, 30мА	есть	есть	есть
Питание	Ni-Mh аккумулятор с ЗУ	Ni-Mh аккумулятор с ЗУ	Ni-Mh аккумулятор с ЗУ

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mastech.nt-rt.ru || единый адрес: mhs@nt-rt.ru